

# Ravelli Smart WiFi



IT



Pag.4

# Kit dispositivo WiFi



Kit alimentazione esterna dispositivo WiFi (se presente)



Pag.5

# GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE RAVELLI SMART WI-FI

## Collegamento cavo modulo WiFi

Collegare il cavo del modulo WiFi all'ingresso seriale della scheda elettronica dell'apparecchio (esempi A, B e C).

Eseguire questa operazione esclusivamente ad apparecchio freddo e con spina elettrica disinserita. Per installare il modulo WiFi è necessario rimuovere, se presente, il rivestimento esterno dell'apparecchio. Per un corretto smontaggio del rivestimento vedere le istruzioni relative al kit rivestimento. Riposizionare il rivestimento e ricollegare la spina elettrica a operazione conclusa.



Scaricare l'app "Ravelli Smart Wi-fi" da...



Il layout, alcune diciture o alcuni elementi grafici dell'App potrebbero differire rispetto alla versione presentata in questa guida.

# Connessione al modulo WiFi

Aprire l'App e cliccare Scan QR Code, scansionare l'etichetta del modulo WiFi e cliccare su Accedi.



Se lo smartphone/tablet non riesce a riconoscere il QR code, è possibile eseguire l'accoppiamento manualmente.

Dallo smartphone/tablet, entrare nel menu Android: Impostazioni -> Connessioni -> Wi-Fi iOS: Impostazioni -> Wi-Fi

Selezionare la rete "WINET-XXXXXXXX" ed inserire la chiave WPA indicata nell'etichetta del dispositivo wi-fi, facendo attenzione ad inserire i caratteri maiuscoli o minuscoli come riportati.



# Connessione alla rete WiFi

Cliccare in successione 🛜 > Cambia Rete WiFi. Si aprirà la schermata Selezione rete wifi, cliccare su Scansiona reti:

selezionare la propria rete WiFi e digitare la password di protezione se richiesta.



WI-FI

Ravelli Smart Wi-Fi		
🗸 RAVELLI		
Stato Rete Wifi Stato connessione wifi		
Indietro		
Firmware		
Versione:	0.37	
Partizione attiva:	1	
Stato attuale wifi:		
SSID: Stato:	Ip ottenuto [Connesso]	
Segnale:	() •	
Stato connessione al	Connesso	
Italian patent n. 102017000107766 Copyright © 2020 Net software, all rights reserved		

Ravelli Smart Wi-Fi		
Selezione rete wifi Connessione alla rete wireless		
Indietro		
Reti dis	ponibili:	Scansiona reti
<b>?</b>	Wi-fi 3 NO ENCRYPTION	
(î•	Wi-fi 2 OPEN	
Ŷ	Wi-fi 1 WPA_WPA2_PSK	
$\approx$	Italian patent n. 10201700010 Copyright © 2020 Net software, all rigi	7766 hts reserved

## Selezione scheda elettronica apparecchio

Cliccare su nome Modello es. KTR-AIR e poi cliccare Si. La schermata propone un elenco di firmware: una volta individuato il proprio modello, cliccare su Seleziona>Si. Chiudere l'App e passare al punto 6 per la registrazione dell'account.

Ravelli Smart Wi-Fi	Ravelli Smart Wi-Fi	Ravelli Smart Wi-Fi
🗸 RAVELLI	🗸 RAVELLI	🗸 RAVELLI
State attuale	Selezionare il vostro prodotto	Selezionare il vostro prodotto
SPENTO	KTR-AIR	Confermare il prodotto selezionato: <b>J034_1</b> ?
	Seleziona	No Si
	KTR-HYDRO	KTR-HYDRO
Conferma ×	Seleziona	Seleziona
Configurare l'applicazione per la gestione di un prodotto differente?		
No Si		



# Registrazione account

Disattivare la connessione WiFi dal proprio device, riaprire l'app e cliccare su Accedi al cloud. Selezionare Registra ora il tuo account, inserire i dati richiesti (il nome non deve contenere spazi) e cliccare Registra. Con la registrazione arriverà una e-mail di conferma.



## Email di conferma

Aprire l'e-mail e cliccare sul link di attivazione: si aprirà da browser l'area riservata per effettuare la registrazione del dispositivo WiFi (vedere punto seguente).

# Registrazione del dispositivo WiFi

Cliccando il link dalla mail di conferma, si aprirà la finestra per registrare il nuovo dispositivo: cliccare su Registra il tuo dispositivo wifi ora!

STEP 1: inserire codice MAC e Reg Cod (ved. l'etichetta modulo WiFi);

	🗸 RAVELLI
Benvenuto nella tua area riservata! La registrazione è completata con successo.	Registra un nuovo dispositivo Step 1 Identificativo MAC:
negistra ir tuo dispositivo wiri ora:	XXXXXX00X0X0
	O00000
Copyright © 2019 Net Software, all rights reserved © Crediti © Privacy	Copyright © 2019 Net Software, all rights reserved ③ Crediti ③ Privacy



STEP 2 inserire la matricola prodotto e dare un nome al modulo WiFi (es. stufa salotto);

STEP 3 completare con i propri dati, cliccare su Avanti e poi Completa la registrazione.



💪 RAVEL	LI
Step 3	
Nome:	
Mario	
Cognome:	
Rossi	
Indirizzo:	
Via Roma	
CAP:	
00100	
Numero di telefono	
06 123456	
Città: Roma	
Provincia: RM	
Paese: Italy	
Indietro	Avanti
Copyright © 2019 No © Cru	et Software, all rights eserved editi O Privacy
	T

EN



Wifi external power supply kit (if applicable)



Wifi kit

💪 RAVELLI

# INSTALLATION QUICK GUIDE RAVELLI SMART WI-FI

## Connect the WiFi module cable

Connect the WiFi module cable to the serial input of the product's eletronic board (examples A,B and C)

Carry out this operation only with the device cold and with the electrical plug unplugged. To install the WiFi module, the outer cladding of the device must be removed if present. For correct disassembly of the cladding, please see the cladding kit instructions. Reposition the cladding and reconnect the electrical plug when the operation has been completed.



the layout, some of the text or some graphic elements of the App may differ from the version shown in this guide.

## Connection to the WiFi module

Open the App and click Scan QR Code, scan the WiFi module label and click Join.



In case your smartphone/tablet fails to recognize the QR code, you can pair manually.

From the smartphone/tablet, enter the menu

Android: Settings -> Connections -> Wi-Fi

iOS: Settings -> Wi-Fi

Select the network "WINET-XXXXXXXX" and enter the WPA key indicated on the label of your wi-fi device, taking care to enter upper or lower case characters as shown".



## Connection to the WiFi network

Click in succession  $\bigotimes_{W-FI}$  > Networks. The Select wifi network screen will appear. Click Scan for networks:select your WiFi network and enter the password if required. Close the App and go to point 5 to register your account.



Ravelli Smart Wi-Fi			
Current wifi status:			
SSID: Status:	Wi-fi 1 Got IP [Connected]		
Signal:	(1		
Cloud connection status:	Connected		
Last disconnectio	n reason:		
Reason auth fail [code: 202]			
Change Wifi Network			
Network info			
IP:	192.168.2.44		
Mask:	255.255.252.0		
Gateway:	192.168.0.3		
Change Dhcp Settings			
System			
Italian patent n. 102017000107766 Copyright © 2020 Net software, all rights reserved			



#### Appliance eletronic board selection

Click on Model name e.g. KTR-AIR and then click Yes. The screen offers a list of firmware: once you have identified your model, click on Select > Yes. Close the App and go to step 6 to register the account.

	💪 RAV	ELLI	
٩	Curren	t state	55440 - KTR-AIR
	OF	F	•
Ro	om tem	perature	
Internal p	robe	Handheld p	obe
		19 °C	
Conferma	3		×
Change de managed product by the app?			
		No	Si
		INO	



Ravelli Sma	art Wi-Fi	
🕏 RAVELLI		
Selez	ionare il vostro prodotto	_
Conferma	>	<
Confermare il p	prodotto selezionato: J034_1?	
	NoSi	
	KTR-HYDRO	N
	Seleziona	



# Account registration

Deactivate the WiFi connection on your device, open the App and click Access to cloud. Select Register your account, enter the required information (the name must not contain spaces) and click Register.



RAVELLI	
Register new account	
Jsername:	
Email:	
Please provide your E-mail	
confirm email:	
Please confirm your E-mail	
Password:	
Copyright © 2020 Net Software, all rights res	erved



## **Confirmation e-mail**

A confirmation E-mail will arrive with the registration. Open the E-mail and click on the activation link. On your browser, the reserved area will open where you can register the WiFi device.

#### WiFi device registration

When you click the link in the confirmation E-mail, the window to register the new device will open: click Register your wifi device now!

STEP 1: enter the MAC addressand Reg Code(see module label);





STEP 2 enter the product serial number and give the module a name (e.g. living room stove);

STEP 3 complete with your information, click Next and then Complete registration.

RAVELLI	Step 3 First name:
Register new device	Last name:
Step 2 Serial number:	Address:
Friendly name:	ZIP:
Name associated with the product that will be	Telephone number:
shown in the list of their own devices	' Region: Bs
T	Country: Italy Back
Copyright E 2020 Net Software, all rights reserved Italian patent n. 102017000107766 - Privacy	Copyright © 2020 Net Software, all ri Italian patent n. 10201700010776

FR



# Kit dispositif Wifi



Kit alimentation externe dispositif Wifi (si fourni)





Pag.17

# **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE RAVELLI SMART WI-FI**

Connexion par câble du module WiFi

Connectez le câble du module WiFi à l'entrée série de la carte électronique de l'appareil (exemples A,B et C).

N'effectuer cette opération que lorsque l'appareil est froid et que la fiche est débranchée.Pour installer le module WiFi, il est nécessaire d'enlever l'éventuel habillage externe de l'appareil.Pour un démontage correct du habillage, voir les instructions relatives au kit habillage. Au terme de l'opération, remettre le habillage et rebrancher la fiche électrique.



# Арр

Téléchargez l'application "Ravelli Smart Wi-fi" sur...



L'agencement, quelques mentions ou éléments graphiques de l'application pourraient différer de la version présentée dans ce guide.

# Connexion au module WiFi

Ouvrir l'Application et cliquer sur Scan du Code QR, scanner l'étiquette du module et cliquer sur Rejoindre.



Dans le cas où votre smartphone/tablette ne reconnaît pas le code QR, vous pouvez l'apparier manuellement.

Depuis le smartphone/ tablette, entrez dans le menu Android : Paramètres -> Connexions -> Wi-Fi iOS : Paramètres -> Wi-Fi

Sélectionnez le réseau "WINET-XXXXXXXX" et entrez la clé WPA indiquée sur l'étiquette de votre appareil wi-fi, en prenant soin d'entrer les caractères majuscules ou minuscules comme indiqué".



## Connexion au reseau WiFi

Cliquer dans l'ordre sur Reseau WiFi. Dans la page Sélection réseau wifi qui s'ouvrira, cliquer sur Rècherche reseau:

sélectionner le propre reseau WiFi et saisir, si nécessaire, le mot de passe de protection.



Ravelli Smart Wi-Fi				
Current wifi status:				
SSID: Status:	Wi-fi 1 Got IP [Connected]			
Signal:				
Cloud connec status:	tion Connected			
Last disconne	ction reason:			
Reason auth fail [code: 202]				
	Change Wifi Network			
Network in	fo			
IP:	192.168.2.44			
Mask:	255.255.252.0			
Gateway:	192.168.0.3			
Change Dhcp Settings				
System				
Italian patent n. 102017000107766 Copyright © 2020 Net software, all rights reserved				

Ravelli Smart Wi-Fi		
Selezione rete wifi Connessione alla rete wireless		
Indietro		
Reti dis	oonibili:	Scansiona reti
(î•	Wi-fi 3 NO ENCRYPTION	
<b>?</b>	Wi-fi 2 OPEN	
Ŷ	Wi-fi 1 WPA_WPA2_PSK	
$\sim$	Italian patent n. 10201700010 Copyright © 2020 Net software, all rig	7766 hts reserved

## Sélectionner la carte électronique de l'instrument

Cliquez sur le nom du modèle, par exemple KTR-AIR puis cliquez sur Oui.L'écran affiche une liste de cartes électroniques: une fois que vous avez identifié votre modèle, cliquez sur Sélectionner> Oui.

	💪 RA	VELLI	
٢	État a	ctuel F	55440 - KTR-AIR
Ten	npératur	e ambiar	ite
Sonde ir	iterne	Sonde po	ortable
		19 <sup>c</sup>	°C
Conferma	l		×
Change de n	nanaged prod	luct by the app?	
		No	Si

Ravelli Smart Wi-Fi
🗸 RAVELLI
Selezionare il vostro prodotto
KTR-AIR
Seleziona
KTR-HYDRO
Seleziona

Selezio	RAVELI	Ll
Conferma		>
Confermare il pro	odotto selezionat	o: <b>J034_1</b> ?
		NoSi
К	TR-HYDR	0
	Seleziona	



# Enregistrement du compte

Désactiver la connexion WiFi sur le propre dispositif, ouvrir l'application et cliquer sur Accéder au cloud. Sélectionner Enregistrez votre compte, entrer les données requises (le nom ne doit pas contenir d'espaces) et cliquer sur Enregistrer.



#### Email de confirmation

L'enregistrement comportera la réception d'un email de confirmation. Ouvrir ce courriel et cliquer sur le lien d'activation: le navigateur ouvrira la zone réservée pour effectuer l'enregistrement du dispositif WiFi (voir point 8).

#### Enregistrement du dispositif WiFi

Cliquer sur le lien de confirmation pour ouvrir la fenêtre d'enregistrement du nouveau dispositif: cliquer sur Enregistrez votre dispositif wifi maintenant!

ÉTAPE 1: entrer le code MACet Reg Code(voir étiquette module);

RAVELLI	🗧 RAVELLI
Bienvenue dans votre espace privé, votre inscription a été réussie.	Enregistrement
Enregistrez votre appareil wifi maintena	Étape 1: Adresse Mac:
	Code d'enregistrement:
	Suivant



<u>ÉTAPE 2</u> entrer le numéro de série du produit et donner un nom au module (ex. poêle salon); <u>ÉTAPE 3</u> compléter par la saisie des propres données, cliquer sur Suivant puis sur Compléter l'enregistrement.

Enregistrement Étape 2: Numéro de série: Nom familier: Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils
Enregistrement Étape 2: Numéro de série: Nom familier: Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils
Étape 2: Numéro de série: Nom familier: Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils
Nom familier: Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils
Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils
Suivant
Copyright © 2020 Net Software, all rights reserved

Nom de famille:			
Adresse:			
Postal code:			
Numéro de télépho	ne		
Ville: Ghy			
Department Rtf			
Pays: France			
Arriere by Retour		Suivant	

ES



Pag.22

# Kit Wifi



Fuente de alimentación externa para kit WiFi (si se suministra)



Pag.23

# GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN RAVELLI SMART WI-FI

Conecta el cable del módulo WiFi

Conectar el cable del módulo WiFi a la entrada en serie de la placa electrónica del producto (ejemplos A, B y C)

Realice esta operación exclusivamente con el aparato frío y con el enchufe eléctrico desconectado. Para instalar el módulo WiFi, es necesario quitar el revestimiento externo del aparato (si está presente). Para un correcto desmontaje del revestimiento, véanse las instrucciones relativas al kit revestimiento. Coloque el revestimiento y conecte el enchufe eléctrico una vez terminada la operación.





El layout, algunas indicaciones y algunos elementos gráfcos de la aplicación podrían diferir con respecto a la versión presentada en esta guía.

## Conexión al módulo WiFi

Abre la aplicación y haz clic en Escanear código QR, escanea la etiqueta del módulo WiFi y haz clic en Unirse.



En caso de que tu smartphone/tablet no reconozca el código QR, puedes emparejar manualmente.

Desde el smartphone/tableta, entra en el menú

Androide: Ajustes -> Conexiones -> Wi-Fi

iOS: Ajustes -> Wi-Fi

Seleccione la red "WINET-XXXXXXXX" e introduzca la clave WPA indicada en la etiqueta de su dispositivo wi-fi, teniendo cuidado de introducir los caracteres en mayúsculas o minúsculas como se muestra".



## Conexión a la red WiFi

Click in succession 🛜 > Networks. Aparecerá la pantalla Seleccionar red wifi. Haz clic en Buscar redes: selecciona tu red WiFi

e introduce la contraseña si es necesario. Cierra la aplicación y ve al punto 5 para registrar tu cuenta.



Ravelli Smart	Wi-Fi
Current wifi st	atus:
SSID:	Wi-fi 1
Status:	Got IP [Connected]
Signal:	
Cloud connection status:	Connected
Last disconnection re	ason:
Reason auth fail [cod	e: 202]
Chan	ge Wifi Network
Network info	
IP:	192.168.2.44
Mask:	255.255.252.0
Gateway:	192.168.0.3
Chang	ge Dhcp Settings
System	
Italian pat Copyright © 2021	lent n. 102017000107766 O Net software, all rights reserved

Ravell	Smart Wi-Fi	
Sele Connes	zione rete	<b>wifi</b> eless
<sup>Indietro</sup> Reti dis	oonibili:	Scansiona reti
(î•	Wi-fi 3 NO ENCRYPTION	
<b>?</b>	Wi-fi 2 OPEN	
<b></b>	Wi-fi 1 WPA_WPA2_PSK	
((	Italian patent n. 10201700010774 Copyright © 2020 Net software, all rights	66 reserved

## Selección de la placa electrónica del aparato

Haga clic en el nombre del modelo, por ejemplo KTR-AIR, y luego haga clic en Yes. The screen offers a list of firmware: una vez que haya identificado su modelo, haga clic en Select > Yes. Cierre la aplicación y vaya al paso 6 para registrar la cuenta.

V RA	VELLI	Ravein Smart WI-FI
	55440 - KTR-AIR	🕹 RAVELL
U Curre	nt state	Selezionare il vostro p
0	FF	KTR-AIR
Room ter	nperature	
Internal probe	Handheld probe	Seleziona
	19 °C	
		KTR-HVDR
o. (	, j	
Conferma	×	Seleziona
<b>Conferma</b> Change de managed pro	x aduct by the app?	Seleziona
Conferma Change de managed pro	x aduct by the app?	Seleziona
Conferma Change de managed pro	oduct by the app?	Seleziona

ociezionare il	
Conferma	>
Confermare il prodotto s	elezionato: J034_1?
	NoSi
KTR-I	HYDRO
Sele	ziona



# Registro de la cuenta

Desactiva la conexión WiFi de tu dispositivo, abre la aplicación y haz clic en Acceso a la nube. Selecciona Registrar tu cuenta, introduce la información necesaria (el nombre no debe contener espacios) y haz clic en Registrar.



R	AVI	ELL	.1	
Regis	ter ne	w ac	count	
Usernar	ne:			
Email:				
Please j	provide ye	our E-m	ail	
Confirm	email:			
Please	confirm y	our E-m	ail	
Passwo	rd:			

Confirm Pass	sword:
Password mu City:	ust be minimum 8 characters
Region:	
Country:	
Afghani	stan
l agree to data Register	the processing of my personal

## Confirmación e-mail

Un correo electrónico de confirmación llegará con el registro. Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace de activación. En tu navegador se abrirá el área reservada donde podrás registrar el dispositivo WiFi.

#### Registro del dispositivo WiFi

Cuando haga clic en el enlace del correo electrónico de confirmación, se abrirá la ventana para registrar el nuevo dispositivo: ¡haga clic en Registrar su dispositivo wifi ahora!

PASO 1: introduzca la dirección MAC y el código de registro (ver etiqueta del módulo);

RAVELLI	RAVELLI
Benvenuto nella tua area riservata! La registrazione è completata con successo. Registra il tuo dispositivo wifi ora!	Register new device Step 1 MAC Address: Registration Code: Next
Copyright © 2019 Net Software, all rights reserved © Crediti © Privacy	



PASO 2: introduzca el número de serie del producto y dé un nombre al módulo (por ejemplo, estufa de la sala de estar);

PASO 3: complete con su información, haga clic en Siguiente y luego en Completar el registro.

	Step 3 First name:
Register new device	Last name:
Step 2 Serial number:	Address:
Friendly name:	ZIP:
Name associated with the product that will be shown in the list of their own devices	Telephone number:
Next	r Region: Bs
T	Country: Italy Back
Copyright © 2020 Net Software, all rights reserved Italian patent n. 102017000107766 - Privacy	Copyright © 2020 Net Software, all rig Italian patent n. 102017000107766

DE



Pag.28

# Kit WiFi



Externes WiFi-Netzteil (falls vorhanden)



Pag.29

# **INSTALLATIONS-KURZANLEITUNG RAVELLI SMART WI-FI**

Schließen Sie das Kabel des WiFi-Moduls an

Schließen Sie das Kabel des WiFi-Moduls an den seriellen Eingang der elektronischen Platine des Produkts an (Beispiele A,B und C)

Sis Dieser Vorgang darf ausschließlich auf dem kalten Gerät mit abgetrenntem Stromkabel durchgeführt werden. Zur Installation des WiFi-Moduls muss die äußere Verkleidung des Geräts, falls vorhanden, entfernt werden. Für eine korrekte Demontage der Verkleidung, siehe die Anleitungen des Verkleidungsbausatzes. Die Verkleidung wieder anbringen und den Stromstecker danach wieder anschließen.



# App



Das Layout, einige Beschriftungen oder einige grafsche Elemente der App könnten anders sein als an der in dieser Anleitung vorgestellten Version.

## Verbindung zum WiFi-Modul

Öffnen Sie die App und klicken Sie auf QR-Code scannen, scannen Sie das Etikett des WiFi-Moduls und klicken Sie auf Beitreten.



Falls Ihr Smartphone/Tablett den QR-Code nicht erkennt, können Sie manuell.

Rufen Sie vom Smartphone/Tablett aus das Menü

Android: Einstellungen -> Verbindungen -> Wi-Fi

iOS: Einstellungen -> Wi-Fi

Wählen Sie das Netzwerk "WINET-XXXXXXXXXXX und geben Sie den WPA-Schlüssel ein, der auf dem Etikett Ihres Wi-Fi-Geräts angegeben ist, und achten Sie dabei auf die Groß- oder Kleinschreibung, wie gezeigt".



## Verbindung zum WiFi-Netzwerk

WI-FI

Der Reihenfolge nach auf 🛛 🛜 > Networks. Der Bildschirm Wifi-Netzwerk auswählen wird angezeigt. Klicken Sie auf Nach

Netzwerken scannen: Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus und geben Sie das Kennwort ein, falls erforderlich. Schließen Sie die App und gehen Sie zu Punkt 5, um Ihr Konto zu registrieren.



#### Elektronische Geräteauswahl

Klicken Sie auf den Modellnamen, z.B. KTR-AIR, und klicken Sie dann auf Ja. Auf dem Bildschirm wird eine Liste der Firmware angezeigt: Wenn Sie Ihr Modell identifiziert haben, klicken Sie auf Auswählen > Ja. Schließen Sie die App und gehen Sie zu Schritt 6, um das Konto zu registrieren.

55440 - KTR		
U Current state OFF	-AIR	
Room temperature		
Internal probe Handheld probe	e Handheld probe	
19 °C		
Conferma ×	1	
Change de managed product by the app?	.iR	
No Si		



Ravelli Smart V	Vi-Fi
<b>\$</b> 1	RAVELLI
Selezionar	e il vostro prodotto
Conferma	×
Confermare il prodott	to selezionato: J034_1?
	NoSi
KTF	R-HYDRO
	Seleziona



# Account Registrierung

Deaktivieren Sie die WiFi-Verbindung auf Ihrem Gerät, öffnen Sie die App und klicken Sie auf Zugriff auf die Wolke. Wählen Sie Ihr Konto registrieren, geben Sie die erforderlichen Informationen ein (der Name darf keine Leerzeichen enthalten) und klicken Sie auf Registrieren.



;	RAVELLI
Re	egister new account
Us	ername:
Em	nail:
Ple	ase provide your E-mail
Dia	acco confirm your E mail
Pa	ssword:

Password:	
Confirm Passw	rord:
Password mus City:	t be minimum 8 characters
Region:	
Country:	
Afghanis	tan
□ I agree to th data Register	e processing of my personal
Register	101 Software all richte received

## Bestätigung e-mail

Eine Bestätigungs-E-Mail geht mit der Anmeldung ein. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den Aktivierungslink. In Ihrem Browser öffnet sich der reservierte Bereich, in dem Sie das WiFi-Gerät registrieren können.

#### Registrierung des WiFi-Geräts

Wenn Sie auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail klicken, öffnet sich das Fenster zum Registrieren des neuen Geräts: Klicken Sie auf Ihr WLAN-Gerät jetzt registrieren!

SCHRITT 1: Geben Sie die MAC-Adresse und den Reg-Code ein (siehe Modul-Label);

RAVELLI	🕏 RAVELLI
Benvenuto nella tua area riservata! La registrazione è completata con successo. Registra il tuo dispositivo wifi ora!	Register new device Step 1 MAC Address: Registration Code: Next
Copyright © 2019 Net Software, all rights reserved ③ Crediti ③ Privacy	



SCHRITT 2: geben Sie die Seriennummer des Produkts ein und geben Sie dem Modul einen Namen (z.B. Wohnzimmerofen);

SCHRITT 3: vervollständigen Sie Ihre Angaben, klicken Sie auf Weiter und dann auf Registrierung abschließen.

RAVELLI	Step 3 First name:
Register new device	Last name:
Step 2 Serial number:	Address:
Friendly name:	ZIP:
Name associated with the product that will be	Telephone number:
shown in the list of their own devices	r Region: Bs
T	Country: Italy Back
Copyright © 2020 Net Software, all rights reserved Italian patent n. 10201700107766 - Privacy	Copyright © 2020 Net Software, all Italian patent n. 1020170001077

NL





WiFi externe voedingskit (indien aanwezig)

💪 RAVELLI

WiFi Kit

Pag.34



# SNELLE INSTALLATIEGIDS RAVELLI SMART WI-FI

#### Aansluitkabel WiFi-module

Sluit de kabel van de WiFi-module aan op de seriële ingang van de elektronische kaart van het apparaat (voorbeelden A, B en C).

Voer deze handeling uitsluitend op een koud apparaat uit en met de elektrische stekker losgekoppeld. Om de WiFi-module te installeren moet, indien aanwezig, de buitenbekleding van het apparaat verwijderd worden. Voor een correcte demontage van de bekleding zie de instructies m.b.t. de bekledingskit. Plaats de bekleding weer terug en sluit de elektrische stekker aan wanneer u klaar bent.



## Арр

Download de app "Ravelli Smart Wi-Fi" op...



De lay-out, bepaalde opschriften of grafische elementen van de app kunnen anders zijn ten opzichte van de in deze gids beschreven versie.

#### Verbinding met de WiFi-module.

Open de app en klik op Scan QR Code, scan het etiket van de WiFi-module en klik op Open.



Als de smartphone/tablet de QR-code niet herkent, kan de koppeling handmatig worden uitgevoerd.

Op de smartphone/tablet, ga naar het menu Android: Instellingen -> Verbindingen -> Wi-Fi iOS: Instellingen -> Wi-Fi

Selecteer het netwerk "WINET-XXXXXXXX" en voer de WPA-sleutel in zoals vermeld op het etiket van het WiFi-apparaat, let goed op dat u de hoofdletters en de kleine letters exact invoert zoals staat vermeld.



## Verbinding met WiFi-netwerk

Klik vervolgens op SWiFi-netwerk veranderen. Op het scherm Selectie WiFi-netwerk, klikt u op Scan netwerken:

selecteer uw WiFi-netwerk en voer het beveiligingspassword in, als dit is vereist.



RAVELLI      Stato Rete Wifi      Stato connessione wifi  Indietro Firmware	Ravelli Smart Wi-Fi		
Stato Rete Wifi Stato connessione wifi Indietro Firmware	🗸 RAVELLI		
<sup>Indietro</sup> Firmware	Stato Rete Wifi Stato connessione wifi		
riiniwale			
Versione: 0.37			
Partizione attiva: 1			
Stato attuale wifi:			
SSID: Wi-fi 1			
Stato: Ip ottenuto [Connesso]	sso]		
Segnale:			
Stato connessione al Connesso			
cloud:			
Italian patent n. 102017000107766 Copyright © 2020 Net software, all rights reserved			



## Selectie elektronische kaart apparaat

Klik op modelnaam bijv. KTR-AIR en klik vervolgens op Ja. Op het scherm verschijnt een firmware-lijst: zodra u uw model in de lijst hebt gevonden, klikt u op Selecteer>Ja. Sluit de app en ga naar punt 6 voor de registratie van het account.

Ravelli Smart Wi-Fi	Ravelli Smart Wi-Fi	Ravelli Smart Wi-Fi
RAVELLI	RAVELLI Selezionare il vostro prodotto	RAVELLI Selezionare il vostro prodotto
Stato attuale	KTR-AIR	Conferma × Confermare il prodotto selezionato: J034_1?
SPENTO	Seleziona	No Si
	KTR-HYDRO	KTR-HYDRO
Conferma ×	Seleziona	Seleziona
Configurare l'applicazione per la gestione di un prodotto differente?		
No Si		



# Registratie account

Deactiveer de WiFi-verbinding van uw apparaat, open de app weer en klik op Ga naar de cloud. Selecteer Registreer nu uw account, voer de vereiste gegevens in (de naam mag geen spaties bevatten) en klik op Registreer. Een bevestiging van uw registratie is naar uw e-mail gestuurd.



#### **Bevestigings e-mail**

Open de e-mail en klik op de activeringslink: via de browser wordt het gereserveerd gebied geopend om de registratie van het WiFi -apparaat te effectueren (zie volgende punt).

#### Registratie van het WiFi-apparaat

Door op de link in de bevestigingsmail te klikken, verschijnt het venster om het nieuwe apparaat te registreren: klik op Registreer nu uw WiFi-apparaat!

STAP 1: voer MAC-code en Reg Cod in (zie het etiket op de WiFi-module);





STAP 2 voer het productregistratienummer in en geef een naam aan de WiFi-module (bijv. kachel woonkamer);

STAP 3 vul uw gegevens in, klik op Verder en vervolgens op Voltooi de registratie.



Step 3 Nome: Mario Cognome: Rossi Indirizzo: Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright 0 2019 Net Software, al right verved O Credit © Privace	•	
Nome: Mario Cognome: Rossi Indirizzo: Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Copyright C2019 Net Software, all reprint/ verved © Credit © Privacy	Step 3	
Mario Cognome: Rossi Indirizzo: Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indicto Avanti Copyright 2019 Net Software, all right, vaered @Credit @ Privace	Nome:	
Cognome: Rossi Indirizzo: Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright 0 2019 Net Software, all righty verved @Credit @ Privace	Mario	
Rossi Indirizzo: Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Copyright 0 2019 Net Software, all right, verved © Credit © Privace	Cognome:	
Indirizzo: Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Copyright © 2019 Net Software, all right verved © Credit © Privace	Rossi	
Via Roma CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Copyright © 2019 Net Software, all right/ verved © Credit © Privace	Indirizzo:	
CAP: 00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright © 2019 Net Software, all right/ seeved © Credit © Privacy	Via Roma	
00100 Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright 0 2019 Net Software, all right/ verved @ Credit @ Privace	CAP:	
Numero di telefono 06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright © 2019 Net Software, all right/ verved © Credit © Privace	00100	
06 123456 Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright O 2019 Net Software, all righty served O Credit O Privacy	Numero di telefono	
Città: Roma Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright © 2019 Net Software, all right@vserved © Credit © Privace	06 123456	
Provincia: RM Paese: Italy Indietro Avanti Copyright © 2019 Net Software, all right/veerved © Credit © Privace	Città: Roma	
Paese: Italy Indietro Avanti Copyright © 2019 Net Software, all right/ seerved © Credit © Privacy	Provincia: RM	
Indietro Avanti Copyright © 2019 Net Software, all right preseved © Crediti © Privacy	Paese: Italy	
Copyright © 2019 Net Software, all right eserved	Indietro	Avanti
C I III C I	Copyright © 2019 Net Software © Crediti ©	are, all rights eserved Privacy



Aico S.p.A. Via Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo sull'Oglio / BS - ITALY Tel. +39.030.7402939 Fax. +39.030.7301758 Internet : www.ravelligroup.it E-mail : info@ravelligroup.it

Aico S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Aico S.p.A. does not assume any responsibility for any errors in this booklet and considers itself free to make any variations to the features of its products without notice.

Aico S.p.A. ne s'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs du présent opuscule, et se retient libre de changer sans préavis les caractéristiques de ses propres produits.

Aico S.p.A. übernimmt keinerlei Haftung für Fehler in dieser Broschüre und behält sich vor, die Merkmale seiner Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

Aico S.p.A. no se asume responsabilidad alguna por posibles errores en el presente folleto y se considera libre de modificar sin preaviso las características de sus productos.

Aico S.p.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de kenmerken van de eigen producten.